

Nuevo dispositivo para los fabricantes que quieren construir su propio sistema de casa inteligente. Sonoff es un conmutador universal para su sistema inteligente de casa, para encender / apagar de forma remota los aparatos.

Sonoff Dual es un conmutador WiFi de 2 bandas que puede conectar y controlar dos electrodomésticos o dispositivos eléctricos de forma independiente. Esto es simplemente 1 Sonoff interruptor de control Dual igual a 2 Sonoff interruptores básicos. El interruptor Sonoff Dual de 2 bandas hereda las ventajas de Sonoff Switch básico, como la fácil instalación y operación, acceso WiFi rápido, control remoto a través de APP eWeLink.

En la aplicación eWeLink, disponible en iOS y Android, los clientes pueden activar / desactivar independientemente cada uno de los dos dispositivos conectados. El botón del Sonoff Dual no es un interruptor de encendido/apagado, se presiona solo cuando se introduce el estado de emparejamiento WiFi. Los clientes pueden establecer horarios de sincronización únicos / repetitivos / de cuenta regresiva para encender / apagar en un momento especificado, y también compartir con otros para que puedan controlar juntos.

- Dispositivos eléctricos de encendido / apagado a distancia ON / OFF desde cualquier lugar
- Control independiente - Control de las 2 bandas por separado
- Soporte de aplicaciones: iOS gratuito y aplicación para móviles de Android eWeLink
- Estado de sincronización: se proporciona el estado del dispositivo en tiempo real a la aplicación
- Temporización: establece los temporizadores programados / de cuenta regresiva para encender / apagar a la hora especificada
- Escena: activa / desactiva una cuadrilla de dispositivos con un toque
- Smart Scene: activado / desactivado por temperatura, humedad u otras condiciones ambientales. *Nota: Necesita agregar un dispositivo con sensor de temperatura o humedad (TH16) a la aplicación de eWeLink.
- Soporte de red - Controlar dispositivos eléctricos a través de redes móviles Wi-Fi o 2/3/4G
- Control de voz: funciona perfectamente con Amazon Alexa, Google Home

Características:

- Encendido / apagado a distancia a través del APP eWeLink
- Control independiente de 2 dispositivos en APP eWeLink
- Soporta el seguimiento del estado del dispositivo en eWeLink
- Compatible con la configuración de cuenta regresiva, tareas de sincronización única y de repetición
- Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
- Trabaja con Google Home y Google Nest

Especificaciones:

- Fuente de alimentación: 90-250V AC
- Corriente máxima: 16A (2 bandas), 10A (1 banda)
- Potencia máxima: 3500W (2 bandas) / 2200W (1 banda)
- Dimensiones del producto: 114mm x 52mm x 32 mm
- Color blanco
- Frecuencia: 802.11 b / g / n
- Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Humedad: 5% -90% RH, Sin condensación

- Material del recinto: ABS ignífugo V0
- Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C (32 ° F-104 ° F)
- Bandas: 2
- Certificación: CE, RoHS, FCC